

当社製品の消費電力：複数台接続する場合、各機種()内のVA値を加算して機器を選択してください。

- 全て1台の電力値(室温20℃)です。
- 消費電力は、通電時間によっても変化します。
- 記載のない新製品や旧製品の消費電力は、当社品質保証部へお問い合わせください。

(1) プリメインアンプ、パワーアンプ

*消費電力は音量により変化し、表の無信号時と電気用品安全法(注)の間の値になります。

機種名	無信号時	電気用品安全法	接続	
パワーアンプ	A-200	300 W (400 VA)	400 W (518 VA)	これらのパワーアンプは、PS-1230に1台のみ接続可能です。
	A-65	280 W (443 VA)	530 W (770 VA)	
	A-250	300 W (496 VA)	430 W (680 VA)	
	A-75	260 W (420 VA)	520 W (772 VA)	
	A-70	280 W (397 VA)	530 W (660 VA)	
	A-48	180 W (289 VA)	427 W (616 VA)	
	A-47	200 W (294 VA)	410 W (570 VA)	
	A-46	200 W (288 VA)	410 W (564 VA)	
	A-36	155 W (230 VA)	270 W (360 VA)	
	A-35	155 W (219 VA)	270 W (360 VA)	
	M-6200	100 W (163 VA)	575 W (786 VA)	
	P-7500	142 W (255 VA)	800 W (1,186 VA)	
	P-7300	117 W (209 VA)	820 W (1,136 VA)	
	P-6100	170 W (230 VA)	670 W (830 VA)	
	プリメインアンプ	P-4500	62 W (112 VA)	
P-4200		76 W (107 VA)	560 W (700 VA)	
E-800		180 W (295 VA)	390 W (562 VA)	
E-5000		98 W (170 VA)	570 W (821 VA)	
E-650		168 W (248 VA)	290 W (399 VA)	
E-600		160 W (201 VA)	260 W (330 VA)	
E-560		170 W (220 VA)	270 W (330 VA)	
E-480		93 W (145 VA)	425 W (584 VA)	
E-470		92 W (128 VA)	420 W (513 VA)	
E-460		92 W (121 VA)	440 W (541 VA)	
E-380		46 W (70 VA)	292 W (391 VA)	
E-370		46 W (68 VA)	245 W (318 VA)	
E-360		49 W (68 VA)	280 W (350 VA)	
E-280	52 W (78 VA)	249 W (331 VA)		
E-270	46 W (71 VA)	245 W (326 VA)		
E-260	49 W (60 VA)	245 W (290 VA)		

(注)
電気用品安全法の消費電力は、その機種の最大負荷で「クリッピング直前出力の1/8」を供給したときの電力値です。

(2) プリアンプ、CDプレーヤー、チューナーなど

機種名	消費電力	
プリアンプ	C-3900	47 W (68 VA)
	C-3850	55 W (72 VA)
	C-3800	55 W (70 VA)
	C-2900 ☆	40 W (56 VA)
	C-2850 ☆	39 W (51 VA)
	C-2820 ☆	40 W (52 VA)
	C-2450 ☆	42 W (56 VA)
	C-2420 ☆	39 W (52 VA)
	C-2150 ☆	40 W (53 VA)
	C-2120	30 W (38 VA)
フォノ・イコライザー	C-47	21 W (30 VA)
	C-37	20 W (27 VA)
CDプレーヤー	DP-1000 / DC-1000	16 W (20 VA) / 36 W (46 VA)
	DP-950 / DC-950	16 W (20 VA) / 31 W (39 VA)
	DP-900 / DC-901	11 W (15 VA) / 26 W (27 VA)
	DP-750	26 W (43 VA)
	DP-720	31 W (42 VA)
	DP-570	18 W (26 VA)
	DP-560	18 W (26 VA)
	DP-550	23 W (29 VA)
	DP-510	18 W (23 VA)
	DP-450	11 W (14 VA)
	DP-430	13 W (15 VA)
DP-410	10 W (15 VA)	
ヴォイシング・イコライザー	DG-68	24 W (33 VA)
	DG-58	24 W (31 VA)
FMチューナー	T-1200	20 W (26 VA)
	T-1100	20 W (23 VA)
チャンネルディバイダー	DF-65	31 W (39 VA)
	DF-55	29 W (34 VA)
MDSDデジタル・プロセッサー	DC-37	10 W (14 VA)

☆印の機種は、オプション増設時の電力値を示します。